

Potentiomètre de téléréglage

POT 10kOhm



POT 10kOhm



Description

- Matériau de haute qualité : cuivre galvanisé et plastique
- Résistance variable de 0 à 10 K Ω
- Bornes à vis, pas de soudure nécessaire, facile à utiliser
- Le mode de réglage de la résistance du potentiomètre à montage sur panneau est simplement rotatif, facile à utiliser.


Caractéristiques techniques

Résistance électrique	10 K Ω
Pmax	5 W
Vmax	250 V
Trou de montage	22,5 mm
Degré de protection	IP65
Fixation	Bague
Relais compatible	IK7817N.81/500

Dimensions (mm)



Raccordement



RÉF. DE COMMANDE	DESCRIPTION
POT 10kOhm	Potentiomètre de téléréglage